

ARTICLE NO. 5010-1

**DOTLUX Unité d'émission radio avec bouton-poussoir quadruple version mobile en boîtier avec câble de 5m et fiche à contact de protection**



page de l'article

- Dans cette version, il s'agit d'une version mobile avec un bouton-poussoir à 4 positions, un câble de raccordement de 5 m et une fiche à contact de protection.
- Déballez et branchez simplement la fiche dans la prise de courant et commandez votre installation d'éclairage à partir de n'importe quel endroit (tenir compte de la portée).
- Le module bouton-poussoir est un capteur de commutation et de bouton-poussoir radiocommandé pour la commutation et la variation des modules Casambi.
- Il peut être combiné avec le récepteur radio DOTLUX, art. n°.
- Il convient non seulement aux nouvelles constructions, mais aussi aux constructions existantes, car l'installation ultérieure ne pose pas d'exigences particulières à l'installation électrique grâce à l'utilisation de la technologie radio.
- Dans les nouvelles constructions et les rénovations, il permet de réduire les frais de planification et de câblage.
- Le système peut être complété au fur et à mesure par de nouveaux composants.
- Affectation librement configurable entre luminaires/actionneurs et module bouton-poussoir
- commande de groupe / gradation manuelle
- Commande de scénarios / plusieurs scénarios d'éclairage peuvent être appelés en appuyant simplement sur un bouton.
- Le module à boutons-poussoirs est conçu pour un montage encastré dans une boîte d'installation
- l'interface de bouton-poussoir est également idéale pour une commande d'éclairage via une application d'interrupteur à clé (par ex. halls industriels et sportifs)
- portée : env. 30 mètres dans le bâtiment, env. 100 mètres à l'extérieur

**CATéGORIE DE PRODUITS**                    EC001576\_Netzanschlussleitung

**ARTICLE DE SUCCESSION**                -

**SOUTIEN BEG**

Pertinent en Allemagne uniquement

**NO ELDAS**

941007239

**POIDS EN KG**

0.75

**DIAMèTRE EN MM**

0

**ABMESSUNGEN BREITE MM**

150

**ABMESSUNGEN HøHE MM**

67

**Dimensions**

**Hauteur:** 67mm

**Longueur:** 116mm

**Largeur:** 150mm