

ARTIKEL NR. 5425-1

## DOTLUX DALI-Phasenabschnittsdimmer max. 200W



zur Artikelseite



- Dimmer mit DALI Steuereingang zum dimmen von 230V LED Vorschaltgeräten oder LED-Leuchtmitteln über DALI.
- Mithilfe dieses LED-Phasenabschnittsdimmers können Sie einfach Ihre dimmbaren Leuchten in ein DALI System integrieren und steuern.
- Der LED-Dimmer wandelt den DALI-Dimmlevel in ein gedimmtes 230V Signal (Phasenabschnitt) um.
- Der Dimmer ist für ohmsche und kapazitive Lasten geeignet und mit allen Phasenabschnittsdimmbaren Leuchten/Netzteilen kompatibel.
- Die Montage erfolgt per Doseneinbau.
- Der minimale Dimmlevel (MIN LEVEL) ist einstellbar.
- Der LED-Phasenabschnittsdimmer repräsentiert einen Teilnehmer am Bus und ist dementsprechend adressierbar.
- dimmbaren LED-Lampen max 200Watt (max.130A Einschaltstrom)
- traditionellen Glühbirnen und Halogenlampen max 360W
- Integrierter Überhitzungsschutz mit automatischer Wiederherstellung

|                                   |       |                                         |                   |
|-----------------------------------|-------|-----------------------------------------|-------------------|
| <b>WARENGRUPPE</b>                |       | EC002924...Steuergerät für Leuchten     |                   |
| <b>NACHFOLGEARTIKEL</b>           | -     | <b>SCHUTZART (IP)</b>                   | IP20              |
| <b>VORGÄNGERARTIKEL</b>           | 5425  | <b>EINGANGSSPANNUNG</b>                 | 100 - 240 AC      |
| <b>GEWICHT IN KG</b>              | 0.044 | <b>LUMEN PRO WATT</b>                   | -                 |
| <b>LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT</b> | -     | <b>SCHUTZKLASSE</b>                     | ohne              |
| <b>LICHTSTROM NETTO IN LUMEN</b>  | -     | <b>AUSGANGSSPANNUNG</b>                 | 100-240           |
| <b>LUMEN PRO WATT</b>             | -     | <b>EINGANGSSPANNUNGSBEREICH</b>         | 100-240           |
| <b>ABMESSUNGEN</b>                |       | <b>GARANTIE IN JAHREN</b>               | 5                 |
|                                   |       | <b>GEEIGNET FÜR EINBAUMONTAGE</b>       | Nein              |
|                                   |       | <b>DIMMEN OHNE DIMMER</b>               | Nein              |
|                                   |       | <b>EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE</b> | 100-240           |
|                                   |       | <b>MONTAGEORT</b>                       | Innenbereich      |
|                                   |       | <b>KOMPATIBEL MIT CASAMBI</b>           | Nein              |
|                                   |       | <b>KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT</b>     | Nein              |
|                                   |       | <b>KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT</b>  | Nein              |
|                                   |       | <b>KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA</b>      | Nein              |
|                                   |       | <b>IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR</b>    | Nein              |
| <b>Länge: 56mm</b>                |       | <b>AUFBAU</b>                           | Ja                |
| <b>Breite: 50mm</b>               |       | <b>AUSFÜHRUNG</b>                       | statisch          |
| <b>Höhe: 28mm</b>                 |       | <b>DIN-SCHIENENMONTAGE</b>              | Ja                |
|                                   |       | <b>EINBAU</b>                           | Ja                |
|                                   |       | <b>GEEIGNET FÜR AUßENGEBRAUCH</b>       | Nein              |
|                                   |       | <b>GEHÄUSE</b>                          | Kunststoffgehäuse |
|                                   |       | <b>PROGRAMMIERBAR</b>                   | Nein              |
|                                   |       | <b>GEEIGNET FÜR CASAMBI</b>             | Nein              |

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| <b>GEEIGNET FÜR DOTLUX FUSION</b>   | Nein      |
| <b>GEEIGNET FÜR TASTENBEDIENUNG</b> | Ja        |
| <b>GEEIGNET FÜR TUYA</b>            | Nein      |
| <b>BEG FÖRDERUNG</b>                | Nein      |
| <b>ELDAS-NR.</b>                    | 919100009 |
| <b>ABMESSUNG LÄNGE IN MM</b>        | 56        |
| <b>DURCHMESSER IN MM</b>            | 0         |
| <b>ABMESSUNGEN BREITE MM</b>        | 50        |
| <b>ABMESSUNGEN HÖHE MM</b>          | 28        |
| <b>ART DER STEUERUNG</b>            | Dali      |