

ARTIKEL NR. 5280

DOTLUX LED Funk-Empfänger/Dimmer für einfarbige LED-Streifen Fusion Technologie 1x15 A 12-48V DC



zur Artikelseite

- LED Funk-Empfänger/Dimmer für einfarbige LED-Streifen
- Optimale Kompatibilität bei Videoaufnahmen, da flimmerfreies Dimmen 0-100% mit einstellbare PWM Frequenz (250/500/2000/8000Hz)
- Logarithmische oder lineare Dimmkurve voreinstellbar am Empfänger
- Ein Fusion-Controller akzeptiert bis zu 10 Fernbedienungen gleichzeitig
- zusätzlicher, kabelgebundener Push Taster Steuereingang
- Überhitzungs-/Überlastungs-/Kurzschlusschutz, automatische Wiederherstellung
- Die kabellose DOTLUX Fusion Technologie ist nahezu unendlich skalierbar und ermöglicht einen sicheren Betrieb durch das MESH-Protokoll
- Alle Fusion Geräte sind untereinander kompatibel und ermöglichen vollste Flexibilität für Ihr Projekt

WARENGRUPPE		EC002924_Steuergerät für Leuchten	
NACHFOLGEARTIKEL	-	SCHUTZART (IP)	IP20
VORGÄNGERARTIKEL	3953	EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	12-48 DC
GEWICHT IN KG	0.1	GARANTIE IN JAHREN	3
		ART DER STEUERUNG	sonstige
		GEEIGNET FÜR EINBAUMONTAGE	Nein
		EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE	12-48 DC
ABMESSUNGEN	Höhe: 27mm Länge: 175mm Breite: 45mm	KOMPATIBEL MIT CASAMBI	Nein
		KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
		KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Ja
		KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
		GEEIGNET FÜR DOTLUX FUSION	Ja
		BEG FÖRDERUNG	Nein
		ELDAS-NR.	941934489
		ABMESSUNG LÄNGE IN MM	175
		DURCHMESSER IN MM	0
		ABMESSUNGEN BREITE MM	45
		ABMESSUNGEN HÖHE MM	27