



WH41548900A



basico AM19 R/TV pr. de passage 2GHz 19dB + disque frontal pour combin. Blanc

Caractéristiques techniques

Connectivité

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

Atténuation

Atténuation de raccordement à 860 MHz	18.50 dB
Atténuation de passage à 860 MHz	1.70 dB

Raccordement

Type de connexion / prise	Prise de passage
---------------------------	------------------

Fréquence

Bande passante	5 - 2000 MHz
Technologie large bande	5 - 2000 MHz

Équipement

Nombre de sorties	2
-------------------	---

Matière

Matière	Duroplast
Couleur	Blanc
Code RAL	9010

Installation, montage

Montage	Encastré
---------	----------

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui