




WH37683606D

**FLF complet: T23 /L3 avec boîte POWER (câble plat) avec bornes à vis/ Orange**

### Caractéristiques techniques

#### Tension

|                  |       |
|------------------|-------|
| Tension nominale | 250 V |
|------------------|-------|

#### Courant électrique

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 16 A |
|-------------------------|------|

#### Fréquence

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 50 Hz |
|-----------|------------|

#### Matière

|         |        |
|---------|--------|
| Couleur | Orange |
|---------|--------|

|          |      |
|----------|------|
| Code RAL | 2004 |
|----------|------|

#### Dimensions

|         |         |
|---------|---------|
| Hauteur | 37.7 mm |
|---------|---------|

|         |         |
|---------|---------|
| Largeur | 62.7 mm |
|---------|---------|

|            |         |
|------------|---------|
| Profondeur | 43.6 mm |
|------------|---------|

#### Câble

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Longueur de câble | 0.45 m |
|-------------------|--------|

#### Dimensions

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 37.6 mm |
|--------------------------------------|---------|

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Profondeur de montage | 6 mm |
|-----------------------|------|

#### Équipement

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Avec couvercle à charnière | Non |
|----------------------------|-----|

#### Capacité

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de modules | 1 |
|-------------------|---|

#### Sécurité

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Résistance aux chocs IK | IK02 |
|-------------------------|------|

#### Textes

|                      |                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------|
| Type de raccordement | Raccordement de ligne sur la borne de Raccordement |
|----------------------|----------------------------------------------------|

#### Convient pour

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| FLF encastré / FLF monté en saillie |  |
|-------------------------------------|--|

#### Durabilité

|                  |     |
|------------------|-----|
| Conformité REACH | Oui |
|------------------|-----|

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|