

ARTIKEL NR. 5500

DOTLUX LINEAcompact Sensoreinheit PIR 36cm DALI



zur Artikelseite



- Eigenständige Sensoreinheit für alle LINEAcompact DALI Varianten
- Schnelle und einfache Montage durch beliebiges zwischenstecken zwischen zwei Leuchten
- Einfache Programmierung des Sensors über separat erhältliche Infrarot-Fernbedienung Art. 5507
- Stromversorgung über DALI-Leitung nötig: z.B. Art.5119
- Für den Einsatz in mittlerer Höhe von 5-10m
- Der Sensor erlaubt Messungen von Umgebungslicht und Anwesenheitserkennung (PIR)
- Max. 10 zweiflämmige oder 20 einflämmige Leuchten an einem Sensormodul anschließbar
- Shutter zur Verhinderung von Anwesenheitserkennung in einer Richtung enthalten

WARENGRUPPE	EC002556_Elektrisches Zubehör/Ersatzteile für Leuchten		
NACHFOLGEARTIKEL	-	EINGANGSSPANNUNG	220 - 240 AC
GEWICHT IN KG	0.6	BEWEGUNGSENSOR	Infrarot, 5-10m, 72°/44°
		EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	220-240
		GARANTIE IN JAHREN	7
		EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE	220-240
ABMESSUNGEN		ART DES ZUBEHÖRS/ERSATZTEILS	Bewegungsmelder
		ERSATZTEIL	Nein
Höhe: 63mm		ZUBEHÖR	Ja
Länge: 360mm		FARBE	Silber
Breite: 66mm		BEG FÖRDERUNG	Nein
		ELDAS-NR.	941007209
		ABMESSUNG LÄNGE IN MM	360
		DURCHMESSER IN MM	0
		ABMESSUNGEN BREITE MM	66
		ABMESSUNGEN HÖHE MM	63