

ARTIKEL NR. 5405

**DOTLUX Ersatzakku für LED-Notleuchte EXITmulti (Artikel 3177-160120) Li-FePO4 3,2V 1000mAh**



zur Artikelseite

- Hochwertiger austauschbarer Ersatz Akku

<b>WARENGRUPPE</b>	EC003893_Akku (Lithium) für Fahrzeuge und Anwendungen		
<b>NACHFOLGEARTIKEL</b>	-	<b>AKKULAUFZEIT</b>	3h
<b>GEWICHT IN KG</b>	0.045	<b>GARANTIE IN JAHREN</b>	3
		<b>AUSFÜHRUNG</b>	Lithium-Ionen
		<b>ANWENDUNG</b>	Sonstige
		<b>BEG FÖRDERUNG</b>	Nein
<b>ABMESSUNGEN</b>		<b>ELDAS-NR.</b>	941006089
<b>Länge:</b> 70mm		<b>ABMESSUNG LÄNGE IN MM</b>	70
<b>Durchmesser:</b> 20mm		<b>DURCHMESSER IN MM</b>	20
<b>Breite:</b> 20mm		<b>TYP</b>	0
<b>Höhe:</b> 17mm		<b>FRONTANSCHLUSS</b>	Nein
		<b>LADETEMPERATUR IN °C</b>	0-25
		<b>ENTLADETEMPERATUR IN °C</b>	0-25
		<b>STECKVERBINDER</b>	Kabel und Stecker
		<b>ZYKLUSLEBENSZEIT BEI 80 % ENTLADUNGSGRAD (DOD)</b>	500
		<b>MAX. LADESTROM IN A</b>	1
		<b>MAX. ENTLADUNGSSTROM IN A</b>	1
		<b>PARALLEL-BETRIEB MÖGLICH</b>	Nein
		<b>SERIELLER-BETRIEB MÖGLICH</b>	Nein
		<b>BATTERIEMANAGEMENTSYSTEM (BMS) INTEGRIERT</b>	Nein
		<b>GEEIGNET FÜR BATTERIELADEEINHEIT (GLEICHRICHTER)</b>	Ja
		<b>INTEGRIERTE VORSICHERUNG</b>	Nein
		<b>ABMESSUNGEN BREITE MM</b>	20

<b>ABMESSUNGEN HöHE MM</b>	17
<b>NENNSPANNUNG IN V</b>	3,2
<b>HöHE INKL. POLE IN MM</b>	650
<b>KAPAZITÄT IN MAH</b>	1000
<b>UMGEBUNGSTEMPERATUR IN °C</b>	0-45