




WH20186109A

**kallysto Schlüssel-SCH S0/1p/0-1-0-1/ohne Zylinder + Front für Kombination Braun**

**Technische Eigenschaften**

**Installation, Montage**

|             |           |
|-------------|-----------|
| Montage auf | Unterputz |
|-------------|-----------|

**Spannung**

|              |       |
|--------------|-------|
| Nennspannung | 250 V |
|--------------|-------|

**Frequenz**

|          |            |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 50 Hz |
|----------|------------|

**Werkstoff**

|            |             |
|------------|-------------|
| Farbe      | Braun       |
| RAL Nummer | 8014        |
| Glanzgrad  | Matt        |
| Werkstoff  | Duroplast   |
| Oberfläche | Unbehandelt |

**Kennzeichnung**

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Zusammenstellung | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |
|------------------|-----------------------------------------|

**Anschlussmöglichkeiten**

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Montageart | Schraubbefestigung |
|------------|--------------------|

**Abmessungen**

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Abmessungen                 | 60 x 60 mm |
| Einbautiefe                 | 7 mm       |
| Einbautiefe Unterputz-Dosen | 63 mm      |

**Sicherheit**

|                   |      |
|-------------------|------|
| Schutzart IP      | IP20 |
| Stoßfestigkeit IK | IK02 |

**Architektur**

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Steuer-/Bedienelement | Schlüssel ohne Zylinder |
|-----------------------|-------------------------|

**Elektrischer Strom**

|           |      |
|-----------|------|
| Nennstrom | 25 A |
|-----------|------|

**Texte**

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Anschlussart       | Mit Schraubklemmen                   |
| Beleuchtung        | Ohne Beleuchtung (nicht beleuchtbar) |
| Schaltart/Variante | Ausschalter Schema 0/1-polig         |