



## Driver constant LED 350mA 9W

Numéro d'article 162809  
Code EAN 7618403042898  
N° ELDAS® 942 790 503  
Étiqueter MAX HAURI LUCE



### Description

Driver constant LED 350mA 9W 11-26V / interruption de phase dimmable 220/240V LxH 115x39x22mm / y compris la décharge de traction IP20 ta-20 à +45°V SELV

Notre driver de courant constant LED de haute qualité permettent une alimentation constante des LED afin de garantir une puissance stable et une efficacité énergétique maximale. Grâce au faible courant d'ondulation, ce driver de courant constant pour LED est silencieux et sans scintillement. Il dispose en outre d'une protection contre la marche à vide, les surtensions, les courts-circuits et les surchauffes.

- Silencieux grâce à un faible courant d'ondulation
- Lumière sans scintillement
- Protection contre la marche à vide ainsi que contre les surtensions, les courts-circuits et les surchauffes

### Spécifications

type d'appareil de commande	LED-source électronique à courant
primaire	230VAC
tension de sortie	11.0 V 26.0 V
courant de sortie	350.00 mA
puissance de sortie	9 W
fonction supplémentaire	détente
variation par commande de phase	oui

variation par commande par interruption de phase	oui
type de lampe	lampe LED
indice de protection (IP)	IP20
longueur	115.0 mm
largeur	39.0 mm
hauteur	22.0 mm
poids net	0.083 kg