



WH41544005C



basico ENC complet: AM19 R/TV/Dat prise de passage 2GHz 19dB Noir

Caractéristiques techniques

Connectivité

Type de montage Fixation par vis

Atténuation

Atténuation de raccordement à 860 MHz 19 dB

Atténuation de passage à 860 MHz 4 dB

Raccordement

Type de connexion / prise Prise de passage

Fréquence

Bande passante 5 - 2000 MHz

Technologie large bande 5 - 2000 MHz

Équipement

Nombre de sorties 3

Matière

Matière Duroplast

Couleur Noir

Code RAL 9005

Dimensions

Profondeur de montage 32 mm

Installation, montage

Montage Encastré

Durabilité

Sans halogène Oui

Conforme à la directive RoHS Oui