



WH11580306B

**basico ENC 77x77mm: Prise T13 Plaque de fix. et cuvette frontal Orange**

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

|                  |       |
|------------------|-------|
| Tension nominale | 250 V |
|------------------|-------|

**Courant électrique**

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 10 A |
|-------------------------|------|

**Fréquence**

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

**Matière**

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Couleur               | Orange          |
| Code RAL              | 2004            |
| Finition              | Brillant<br>Mat |
| Matière               | Duroplast       |
| Traitement de surface | Non traité      |

**Dimensions**

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Hauteur                              | 77 mm   |
| Largeur                              | 77 mm   |
| Profondeur                           | 43.7 mm |
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 36.7 mm |
| Profondeur de montage                | 7 mm    |

**Raccordement**

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Type de connexion / prise | QuickConnect<br>Raccordement à fiche |
| Section du conducteur     | 1.0 - 2.5 mm <sup>2</sup>            |

**Installation, montage**

|         |          |
|---------|----------|
| Montage | Encastré |
|---------|----------|

**Connectivité**

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Type de connexion / prise    | QuickConnect     |
| Type de montage              | Fixation par vis |
| Type de connecteur/prise USB | Sans             |

**Équipement**

|                                                    |                      |
|----------------------------------------------------|----------------------|
| Type de connecteur/prise de courant                | Norme suisse type 13 |
| Insert central rotatif                             | Non                  |
| Avec couvercle à charnière                         | Non                  |
| Avec broche ronde de protection de mise à la terre | Oui                  |
| Avec lampe de signalisation                        | Non                  |

**Accessoires**

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Comporte un champ d'étiquetage | Non              |
| Pré-équipé avec                | Prise de courant |

**Cache, porte**

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Type de couvercle | Aucun couvercle |
|-------------------|-----------------|

**Capacité**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de modules | 1 |
|-------------------|---|

**Sécurité**

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Résistance aux chocs IK | IK02 |
| Indice de protection IP | IP20 |

**Fonctions**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Avec éclairage d'orientation | Non |
| Avec éclairage fonctionnel   | Non |

#### Identification

|                  |     |
|------------------|-----|
| Avec inscription | Non |
|------------------|-----|

#### Textes

|                      |                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Housse               | Obturateur centrale                                       |
| Protection           | Sans protection renforcée contre les contacts accidentels |
| Type de raccordement | Avec bornes enfichables QuickConnect                      |
| Marquage             | Sans marquage                                             |

#### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène                | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |