

AK2 100% a scatto


Scatola AK2 100% a scatto, WAGO WINSTA® MIDI, in: 4 pin n/b, out: 3x 3 pin n/b L1, 1x 4 pin L1+2, incl. piastra di montaggio angolata

- Ingresso e uscita a 4 poli con dispositivo di chiusura per una fase commutata e una fissa.
- Coperchio con scatola 1x3 + 4x3 poli con serratura.
- Set di staffe di montaggio in plastica per montaggio rapido a scatto su tutti i sistemi di supporto di cavi correnti.
- Sezione del cavo 2,5 mm².

Numero Ordine:	AT4745
E-No:	127919919
EAN:	8712259328010
Lunghezza	215 mm
Larghezza	95 mm
Profondità	70 mm
Numero di poli Collegamento	4 poli
Connettore di uscita L1	3x 3poli, nero
Abgang Steckverbinder L1/L2	1x 4, nero
Precablaggio	2,5 mm ²
Tensione nominale	400 V
Classe di protezione	IP20
Sigillato	Sì
Temperatura d'impiego	- 40°C / + 70°C
Colore	grigio chiaro
Senza alogeni	Sì

La scatola di distribuzione "AK2 100% a scatto" riduce i tempi di installazione degli impianti elettrici nei più svariati sistemi di supporto dei cavi di diversi produttori. Non importa che si tratti di una vaschetta o di una griglia portacavi: l'AK2 si adatta sempre. Viene fornita come un'unità completamente assemblata e quindi pronta per il collegamento. Non rimane che inserire i cavi secondo il progetto.

- Scatola di distribuzione pronta per la connessione per l'installazione rapida e sicura di componenti preassemblate
- Varianti a 3, 4 o 5 poli
- Completamente allestita e precablata con connettori o come presa Schuko® doppia o quadrupla
- Soluzione di fissaggio per tutti i comuni sistemi di supporto dei cavi
- Per i connettori di installazione di tutti i produttori noti